

Émetteur d'alarme IR avec bouton rouge**EZ.130.6615**

Émetteur d'alarme infrarouge pour deux appels différents.

Capteur pour l'émetteur d'alarme :

- Récepteur IR EZ.130.6602

Caractéristiques

- L'émetteur d'alarme IR peut déclencher deux appels différents à l'aide du récepteur infrarouge. L'appel à déclencher peut être configuré à l'aide du logiciel de configuration ZETLON.

Configuration typique :

- Appel d'assistance. Il est déclenché en appuyant sur le bouton rouge.
- Alarme agression. Elle est déclenchée aussi longtemps que la languette est retirée ou en pressant les deux boutons sur le côté.

Même si le clip de ceinture est retiré, il reste relié à l'émetteur d'alarme.

Pour effacer les appels, il faut utiliser le composant Émetteur d'alarme IR avec bouton bleu, référence EZ.130.6625.

- Bouton vert pour le test de batterie avec LED à trois couleurs.
- Batterie rechargeable de longue durée.
- Prise de charge dissimulée pour :
 - Alimentation pour émetteur d'alarme IR, EU EZ.130.6626
 - Alimentation pour émetteur d'alarme IR, UK EZ.130.6629

Données techniques

- Longueur d'onde : 38 kHz, cryptée
- Portée : max. 7,5 m sans obstacles
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 6 mois, en fonction de l'usage, batterie rechargeable
- Poids : 25 g
- Dimensions (l x h x p) : 46 x 100 x 13 mm

