

Afficheur de station avec phonie 138.3610S



- Module afficheur de station Medicall avec écran LCD 32 caractères.
- Combiné téléphonique avec voyant de communication pour phonie full duplex.
- Permet de gérer jusqu'à 85 chambres et 15 autres afficheurs de stations avec phonie ainsi que des afficheurs de couloirs, les interfaces RDP ou DECT...
- 1 Bouton de présence 1 avec capuchon vert, 1 Bouton de présence 2 avec capuchon jaunes et 3 boutons avec capuchon gris pour le menu des fonctions, la mise en attente des appels et le défilement des appels en cours.
- L'afficheur est rétro éclairé lors de la mise en présence.
- Très bonne visibilité, même en plein jour, indépendamment de l'angle de vue.
- Lorsqu'une présence est activée alors le buzzer sonne lorsqu'il y a un appel dans une chambre.
- Permet de faire un appel général sur présence, sur un service ou sur une installation entière.
- Liste des présences ou des appels en cours sur l'afficheur.
- Liste des appels mis en attente, des messages et des défauts dans le menu de l'afficheur.
- Réglage du buzzer interne et du volume sonore en 3 niveaux de l'installation.
- Activation et désactivation des interconnexions entre les stations.
- Réglage du volume du buzzer et du changement des interconnexions dans le menu de l'afficheur.
- Afficheur avec pré-programmation des chambres pour une mise en service simplifiée.

Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Voyant de tranquillisation au dessus de chaque bouton.
- Alimentation à courant continu 24V.
- Fusible coupe circuit à verre 20mm 1,6A.
- Consommation de courant: 20 mA au repos, 100mA en présence.
- La couleur du module est le blanc RAL 9010.
- Les dimensions avec la plaque sont: 165x95x32 mm.
- 1 sortie buzzer externe, 2 entrées pour présences externes ainsi que la commande des 2 lampes de présences.
- Le kit comprend 1 afficheur de station, 1 socle de fixation, 1 combiné téléphonique, ainsi qu'un ensemble de connecteurs Wago.

Composants du Kit afficheur de station avec phonie Medicall 138.3610S



Afficheur 130.310



Socle 130.9920



Combiné 130.7402



Bornes Wago 141.5840