

Afficheur de couloir, simple face**EZ.138.5501S**

Afficheur de couloir, pour montage mural, simple face.

Le module de sortie est déjà intégré.

L'afficheur de couloir peut être installé également au plafond.

Caractéristiques

- Affichage des appels suivant la priorité et l'ordre de leur apparition
- Les appels d'urgence clignotent sur l'afficheur, ce qui permet de les distinguer facilement des appels normaux
- Si aucun appel n'est présent, l'afficheur peut indiquer l'emplacement actuel du personnel ou bien des textes spéciaux longs de 50 caractères (par. ex. « Débranchez s.v.p votre portable »)
- Affichage avec voyants LED, bien lisible
- Il est normalement possible de raccorder un nombre quelconque d'afficheurs de couloir au système EZ CALL IP.
- Programmable pour afficher des types d'appel sélectionnés (par ex. dérangements, appel de service, alarme cœur)
- Renvoi d'appel sonore
- Réglage télécommandé du volume du renvoi d'appel sonore

Données techniques

- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : tôle en acier
- Dimensions (l x h x p) : 535 x 102 x 39 mm
- Poids : 1,97 kg
- Température ambiante : 0 à 45 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Afficheur : 10 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères : 60 mm
- Distance de lecture : 25 m
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation : à l'état de repos 80 mA, max. 150 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Afficheur de couloir, simple face
- 1 Module de sortie RS-232 EZ.130.697
- 10 Connecteur

Également requis

- 1 Kit de fixation plafond pour afficheur de couloir, long EZ.130.5750
ou Kit de fixation mural pour afficheur de couloir EZ.130.5760
ou Kit de fixation plafond pour afficheur de couloir, court EZ.130.5770