

Interrupteur à clé pour présence

EZ.135.2200

L'interrupteur à clé pour présence est installé dans le couloir près de la porte de cellule. L'agent doit à l'aide de cet interrupteur activer sa présence avant d'entrer dans un local de détention. Il permet également d'annuler les appels dans le local de détention.

L'interrupteur à clé pour présence à 2 positions est généralement utilisé si l'éclairage du local de détention (pour la fonction Lumière forcée) doit être raccordé au module électronique et non à l'interrupteur à clé pour présence. Dans ce cas, le module électronique active alors l'éclairage du local de détention lors d'une présence avec Lumière forcée. Le module électronique doit être configuré en conséquence avec le logiciel de configuration ZETLON.

La version à 2 positions est généralement configurée comme suit :

- 0 – présence désactivée
- 1 – présence 1 activée
- 2 – présence 2 activée ; option Lumière forcée ; raccordée au module électronique ; elle est configurée avec le logiciel de configuration ZETLON

Caractéristiques

- Plaque frontale anti-vandale en alliage magnésium/aluminium, avec vis à trois trous
- Surface polie à billes, pores fermés, entretien facile et fonctionnement longue durée
- Excellente résistance contre les intempéries et les attaques chimiques
- Montage sur boîtier d'encastrement
Version spéciale disponible pour montage apparent.
- Montage possible de contacts anti-sabotage supplémentaires

Données techniques

- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Indice de protection : IP 60
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 106 x 106 x 58 mm
- Poids : 520 g

Composants

- 1 Interrupteur à clé pour présence
- 2 Clé

Également requis

- 1 Boîte de branchement encastrée, simple 100 x 100 mm
- 2 Résistances de surveillance 150 kΩ

